





Welcome®


Manual para el instalador


Instalación kit de audio	04
Instalación de audio dos porteros en serie	05
Instalación de audio dos porteros en estrella	06
Instalación kit de video	07
Instalación de video bifamiliar en estrella	08
Instalación de video bifamiliar en serie	09
Instalación de video unifamiliar dos monitores en serie	10
Instalación unifamiliar con control de puerta a través de smartphone o tablet	11
Instalación de video unifamiliar cuatro monitores en serie	12
Instalación edificio audio	14
Instalación edificio audio dos accesos	16
Instalación edificio video	18
Instalación edificio mixto audio / video	20
Instalación edificio audio / video dos accesos	22
Instalación edificio audio / video con varios apartamentos y acceso individual	25
Instalación residencial con un acceso general con pulsadores	29
Instalación residencial con un acceso general teclado alfanumérico	33
Instalación residencial un acceso con pulsadores y distribuidor	37
Instalación residencial con un acceso general con teclado alfanumérico y distribuidor	41
Instalación residencial multiacceso con pulsadores	45
Instalación residencial multiacceso con pulsadores y varios accesos interiores	49
Instalación residencial con teclado alfanumérico y varios accesos interiores	53
Instalación residencial multiacceso	57
Instalación de villas con acceso general teclado alfanumérico o pulsadores	61
Funcionalidades del actuador	64
Información para hacer pedidos	67
Dimensiones	71
Listado de referencias	72







Instalación de audio 2 porteros en estrella












Instalación de video unifamiliar 2 monitores en serie







Instalación de video unifamiliar 4 monitores en serie





* Si se colocan más monitores (o monitores de 7") debemos cambiar el sistema de control por el W2300


Notas




























Notas









Notas




Instalación residencial con 1 acceso general con pulsadores



Instalación residencial con 1 acceso general con pulsadores




Notas









Notas










Notas









Notas










Notas










Notas









Notas









Notas



Instalación de villas con 1 acceso general con teclado alfanumerico o pulsadores



Instalación de villas con 1 acceso general con teclado alfanumerico o pulsadores




Instalación de villas con 1 acceso general con teclado alfanumerico o pulsadores



Abrepuertas Ref: W2343

— 2 x 0,80 mm²
Cable Ref: 9682

Función repetición de llamada




El actuador esta configurado para que cuando haya una llamada al monitor 003 encienda una luz o suene un timbre.

El dispositivo se deshabilita después de que se conteste la llamada o una vez transcurrido el tiempo fijado en el selector.

La dirección del actuador es la misma que la del monitor.


Función abre-puertas



El actuador está configurado para que al pulsar el botón de apertura de los monitores o puesto de guardia, desbloquee el abrepuertas.

El dispositivo se desactiva después del tiempo fijado (puede ir desde 1 a 10 segundos). La dirección del actuador interruptor es la misma que la dirección de la placa de calle, de esta forma cuando se pulse en el botón de abrir puerta del monitor, se cerrará el contacto del actuador.

Función relé temporizador



El actuador está configurado para que al pulsar el botón programado como actuador del monitor, permita abrir un abrepuertas o encender una luz durante un tiempo prefijado en el selector.

Información para hacer pedidos

Placa de calle

Placa de calle audio/video con pulsadores individuales

Viviendas	Audio	Video	Viviendas	Audio	Video	Viviendas	Audio	Video
1			12			22		
2			13			23		
3			14			24		
4			15			25		
5			16			26		
6			17			27		
7			18			28		
8			19			29		
9			20			30		
10			21					
11								

Información para hacer pedidos

Placa de calle

Placa de calle audio/video con pulsador doble

Viviendas	Audio	Video
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		

Viviendas	Audio	Video
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

Viviendas	Audio	Video
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Welcome M

Dimensiones

Referencia	Descripción	Alto (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
Puesto interno				
W2153 BL	Teléfono con auricular y 3 pulsadores	198	81	43
W2156 BL	Teléfono con auricular y 6 pulsadores	198	81	43
W2253 BL	Monitor colo 4'3" con aricular	144	198	45
W2252 BL	Monitor colo 4'3" manos libres	137	155	24
W2952 BL	Caja de empotrar para monitor color 4'3" manos libres	144	124	27
W2255 BL	Puesto de guardia / conserje	144	198	45

Módulos para placas de calle

W2200	Módulo de cámara	72	96	43
W2100 AL/BL	Módulo de audio	72	96	38
W2112 AL/BL	Módulo de audio 1/2 pulsadores	72	96	38
W2124 AL/BL	Módulo de audio 2/4 pulsadores	72	96	38
W2100.1 AL/BL	Módulo de audio con síntesis de voz	72	96	38
W2136	Módulo 3/6 pulsadores	72	96	24
W2148	Módulo 4/8 pulsadores	72	96	24
W2150 AL/BL	Módulo teclado A-Z	72	96	31
W2190	Módulo etiqueta	72	96	24
W2160 / W2160.1	Módulo display con lector de tarjeta ID/IC	72	96	31

Placas de calle

W2411 AL/BL	Placa de calle 1 módulo, tamaño 1/1	128	125	19
W2412 AL/BL	Placa de calle 2 módulo, tamaño 1/2	201	125	19
W2413 AL/BL	Placa de calle 3 módulo, tamaño 1/3	274	125	19
W2414 AL/BL	Placa de calle 4 módulo, tamaño 1/4	347	125	19
W2423 AL/BL	Placa de calle 6 módulo, tamaño 2/3	274	230	19
W2424 AL/BL	Placa de calle 8 módulo, tamaño 2/4	347	230	19

Cajas y viseras para placas de calle

W2611	Caja de empotrar, tamaño 1/1	126	124	46
W2612	Caja de empotrar, tamaño 1/2	199	124	46
W2613	Caja de empotrar, tamaño 1/3	272	124	46
W2614	Caja de empotrar, tamaño 1/4	345	124	46
W2623	Caja de empotrar, tamaño 2/3	272	228	47
W2624	Caja de empotrar, tamaño 2/4	345	228	47
W2941.1 AL	Visera para placa de calle 1/1	127	131	69
W2941.2 AL	Visera para placa de calle 1/2	200	131	69
W2941.3 AL	Visera para placa de calle 1/3	273	131	69
W2941.4 AL	Visera para placa de calle 1/4	346	131	69
W2942.3 AL	Visera para placa de calle 2/3	273	237	69
W2942.4 AL	Visera para placa de calle 2/4	346	237	69
W2942.4 AL	Visera para placa de calle 3/4	346	378	69

Dispositivos del sistema

W2300	Sistema de control 8M	90	144	65
W2300.1	Sistema de control mini 4M	90	72	65
W2301	Pasarela 4M	90	72	65
W2322	Distribuidor de vídeo interior	45	45	26
W2342	Actuador	51	51	29
W1323	Distribuidor de vídeo exterior	36	90	65

Listado de referencias

W2811	Kit audio 1 vivienda	W2942.3 AL	Visera para placa de calle, tamaño 2/3
W2821	Kit video color manos libres 4,3"	W2942.4 AL	Visera para placa de calle, tamaño 2/4
W2821.1	Kit video color con auricular 4,3"	W2942.5 AL	Visera para placa de calle, tamaño 2/5
W2821.2	Kit video color manos libres 7"	W2943.4 AL	Visera para placa de calle, tamaño 3/4
W2332	Kit IP Gateway sin monitor	W2200	Módulo cámara
W2331	Kit Pasarela IP, placa calle, 1 puls. con NFC + 7" VIS + 1 pasarela IP, AI	W2100 AL	Módulo audio AL
W2511	Placa calle audio exterior, 1 puls, OX	W2100 BL	Módulo audio BL
W2521	Placa calle video exterior, 1 puls, OX	W2100.1 AL	Módulo audio con síntesis de voz AL
W2521.1	Placa calle video ext, 1 puls, OX, con lector NFC/IC	W2100.1 BL	Módulo audio con síntesis de voz BL
W2512 OX	Placa calle audio ext, sin puls, tamaño 1/2 OX	W2112 AL	Módulo audio,1/2 pulsadores AL
W2513 OX	Placa calle audio ext, sin puls, tamaño 1/3 OX	W2112 BL	Módulo audio,1/2 pulsadores BL
W2523 OX	Placa calle video ext, sin puls, tamaño 1/3 OX	W2124 AL	Módulo audio,2/4 pulsadores AL
W2524 OX	Placa calle video ext, sin puls, tamaño 1/4 OX	W2124 BL	Módulo audio,2/4 pulsadores BL
W2560 OX	Placa calle video ext con teclado, con lector ID, OX	W2136	Módulo 3/6 pulsadores
W2560.1 OX	Placa calle video ext con teclado, con lector IC, OX W2560.1 OX	W2148	Módulo 4/8 pulsadores
W2411 AL	Placa calle,1 módulo,tamaño 1/1 AL	W2101	Módulo 1 pulsador
W2411 BL	Placa de calle,1 módulo,tamaño 1/1 BL	W2102	Módulo 2 pulsadores
W2412 AL	Placa de calle,2 módulos,tamaño 1/2 AL	W2103	Módulo 3 pulsadores
W2412 BL	Placa de calle,2 módulos,tamaño 1/2 BL	W2101.1	Módulo 1 pulsador, con lector NFC/IC
W2413 AL	Placa de calle,3 módulos,tamaño 1/3 AL	W2102.1	Módulo 2 pulsadores, con lector NFC/IC
W2413 BL	Placa de calle,3 módulos,tamaño 1/3 BL	W2103.1	Módulo 3 pulsadores, con lector NFC/IC
W2414 AL	Placa de calle,4 módulos,tamaño 1/4 AL	W2150 OX	Módulo teclado A-Z OX
W2414 BL	Placa de calle,4 módulos,tamaño 1/4 BL	W2150 AL	Módulo teclado A-Z AL
W2415 AL	Placa de calle,5 módulos,tamaño 1/5 AL	W2150 BL	Módulo teclado A-Z BL
W2423 AL	Placa de calle,6 módulos,tamaño 2/3 AL	W2160	Módulo display con lector de tarjeta ID
W2423 BL	Placa de calle,6 módulos,tamaño 2/3 BL	W2160.1	Módulo display con lector de tarjeta IC
W2424 AL	Placa de calle,8 módulos,tamaño 2/4 AL	W2160.6	Liavero de proximidad IC 1KB
W2424 BL	Placa de calle,8 módulos,tamaño 2/4 BL	W2160.7	Liavero de proximidad ID 125 KHZ
W2425 AL	Placa de calle,10 módulos,tamaño 2/5 AL	W2160.8	Tarjeta de proximidad IC 1KB
W2611	Caja de empotrar, tamaño 1/1	W2160.9	Tarjeta proximidad ID 125 KHZ
W2612	Caja de empotrar, tamaño 1/2	W2190	Módulo etiqueta
W2613	Caja de empotrar, tamaño 1/3	W2300	Sistema de control
W2614	Caja de empotrar, tamaño 1/4	W2300.1	Sistema de control mini
W2615	Caja de empotrar, tamaño 1/5	W2301	Pasarela
W2623	Caja de empotrar, tamaño 2/3	W1332.1	Pasarela IP 3.0 DIN
W2624	Caja de empotrar, tamaño 2/4	W1323	Distribuidor video exterior DIN
W2625	Caja de empotrar, tamaño 2/5	W2322	Distribuidor de video
W2941.1 AL	Visera para placa de calle, tamaño 1/1	W2342	Actuador
W2941.2 AL	Visera para placa de calle, tamaño 1/2	W2304	Interface cámara analógico, 4 canales
W2941.3 AL	Visera para placa de calle, tamaño 1/3	W2390	Adaptador DIN-rail
W2941.4 AL	Visera para placa de calle, tamaño 1/4	W2153 BL	Teléfono con auricular y 3 pulsadores BL
W2941.5 AL	Visera para placa de calle, tamaño 1/5	W2153.1 BL	Tel auricular 3 puls bucle inductivo BL
		W2154 BL	Teléfono manos libres, 4 pulsadores, Blanco
		W2154 PL	Teléfono manos libres, 4 pulsadores, Plata
		W2154 NG	Teléfono manos libres, 4 pulsadores, Negro

Listado de referencias

W2156 BL	Teléfono con auricular y 6 pulsadores BL
W2253 BL	Monitor color 4,3" con auricular BL
W2253.1 BL	Mon color 4,3" auric. bucle inductivo BL
W2254	Monitor básico color 4,3" manos libres
W2252 BL	Monitor color 4,3" manos libres BL
W2252.1 BL	Monitor color 4,3" ml bucle inductivo BL
W2251 BL	Monitor color 7" manos libres BL
W2251 NG	Monitor color 7" manos libres NG
W2255 BL	Puesto de guardia / conserje
W2910.1	Unidad de integración de audio
W2950	Unidad de extensión
W2952 AZ	Frontal monitor color 4,3" manos libres AZ
W2952 BL	Frontal monitor color 4,3" manos libres BL
W2952 NG	Frontal monitor color 4,3" manos libres NG
W2952 OR	Frontal monitor color 4,3" manos libres OR
W2952 PL	Frontal monitor color 4,3" manos libres PL
W2952.1 AZ	Frontal mon color 4,3" manos libres bucle induc AZ
W2952.1 BL	Frontal mon color 4,3" manos libres bucle induc BL
W2952.1 NG	Frontal mon color 4,3" manos libres bucle induc NG
W2952.1 OR	Frontal mon color 4,3" manos libres bucle induc OR
W2952.1 PL	Frontal mon color 4,3" manos libres bucle induc PL
W2952.6	Caja empotrar monitor color 4,3" ml
W2391	Set de fijación a pared de pladur monitor 4,3"manos libres
W2392	Conector BNC
W1959	Soporte de etiqueta
W2925	Base de sobremesa
W2941 AL	Embellecadores finales 1/x AL
W2941 BL	Embellecadores finales 1/x BL
W2942 AL	Embellecadores finales 2/x AL
W2942 BL	Embellecadores finales 2/x BL
W2936	Cubiertas para pulsadores 3 filas
W2948	Cubiertas para pulsadores 4 filas
W2960	Unión para cajas de empotrar
9682	Cable free@home / Welcome

Red de Ventas

Division Electrification Products

Área Cataluña

C/ Illa de Buda, 55, Edificio C
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel.: 934 842 112 - Fax: 934 842 192

Baleares

Gremi Passamaners, 24, 2º, Oficina 5
Polígono Son Rossinyol
07009 Palma De Mallorca
Tel.: 971 434 765 - Fax: 971 434 766

Área Centro

San Romualdo, 13
28037 Madrid
Tel.: 915 810 505 - Fax: 915 810 065

Canarias

Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5
35011 Las Palmas De Gran Canaria
Tel.: 928 277 707 - Fax: 928 260 816

Área Norte

Bº Galindo, s/n, Edif. ABB
48510 Trapagarán
Tel.: 944 858 430 - Fax: 944 858 436

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6
20180 Oiartzun
Tel.: 943 260 266 - Fax: 943 260 240

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB
50012 Zaragoza
Tel.: 976 769 355 - Fax: 976 769 359

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Ofic. 9
31012 Pamplona
Tel.: 948 176 668 - Fax: 948 260 282

Área Levante

Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 651 - Fax: 963 621 366

Murcia

Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626 - Fax: 968 233 092

Área Noroeste

Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644 - Fax: 983 395 864

Galicia

Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1
Polígono de la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099 - Fax: 981 278 844

Asturias

Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529 / 150 445 - Fax: 985 141 836

Área Sur

Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648 - Fax: 952 299 071

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 654 511 - Fax: 954 661 431

Electrification Products

C/ Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze
del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 934 842 121
Fax: 934 842 190

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65
saic.esmon@es.abb.com
www.abb.es/bajatension

Soporte Técnico

Para productos ABB y Entelec
soporte-tecnico.abb@es.abb.com

Centro Logístico Electrification Products

Parc Logístic de l'Alt Penedès
Polígono industrial
Can Bosc d'Anoia
(Pas de Piles)
08739 Subirats (Barcelona)

Centro Logístico Taller TMA Entelec

Cronos, 57
28037 Madrid

Atención al Cliente:

Tel.: 901 76 00 65 - Ext. 4
Taller TMA Entelec
saic.entelec@es.abb.com

Fábrica Niessen

Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240

Atención al Cliente Niessen:

Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com
www.abb.es/niessen

Soporte Técnico

Para productos Niessen
soporte-niessen@es.abb.com

Contacte con nosotros

Asea Brown Boveri, S.A.

Fábrica Niessen

Pol. Ind. de Aranguren, 6

20180 OIARTZUN

Tel.: 943 260 101

Fax: 943 260 240

www.abb.es/niessen



Más información en:



Configurador Niessen
de interruptores:



Los datos y figuras no son vinculantes.
ABB se reserva el derecho a modificar el
contenido de este documento sin previo
aviso en función de la evolución técnica
de los productos.