

USB-uttag

När laddning är som bäst



Båda USB-uttagen kan användas parallellt så två mobila enheter kan laddas samtidigt. Något alla kan behöva i sitt hem.

Det infällda 1-vägsuttaget har anslutningar för två ledare per kontakt. Inga x-plintar. Kontaktorna är godkända för EK- och FK-ledare.

Uttaget har 2xUSB A uttag integrerat för laddning 5V / 2,4A. USB uttagen har inbyggt kortslutnings- och överlastskydd.



01 USB-uttag
20 EUCB2USB-84-500,
Impressivo vit, här
kompletterad med täckram.

Viktiga fördelar och funktioner:

- USB-laddningsstationen kan även användas för att ladda större enheter.
- Tack vare de två USB-strömkontaktorna kan två mobiltelefoner, en digitalkamera eller annan batteridriven enhet laddas samtidigt.
- Du kan använda enhetens egen USB-laddningskabel för laddning.
- Laddström upp till 2400mA, värdet beror på vad som laddas och om ett eller båda uttagen används samtidigt.
- USB uttagen har kortslutnings och överlastskydd.

Teknisk information:

- 230 VAC / 5 VDC
- 50 - 60 Hz
- 2,4 A
- Tomgångseffekt 0,3 W
- IP20
- SELV (Separated Extra Low Voltage)
- Driftstemperatur 5°C till 40°C
- Uppfyller DIN EN62684



Beställningsinformation

Typ	ABB artikelnummer	E-nummer	Beskrivning	Förp.
20 EUCB2USB-214-510	2CKA002011A6265	1815425	Uttag 1-v med 2 x USB-A Jussi	1 / 10
20 EUCB2USB-84-500	2CKA002011A6274	1815429	Uttag 1-v med 2 x USB-A Vit	1 / 10
20 EUCB2USB-81-500	2CKA002011A6268	1815427	Uttag 1-v med 2 x USB-A Antracit	1 / 10
20 EUCB2USB-83-500	2CKA002011A6272	1815428	Uttag 1-v med 2 x USB-A Aluminium	1 / 10
20 EUCB2USB-884-500	2CKA002011A6278	1815435	Uttag 1-v med 2 x USB-A Matt vit	1 / 10
20 EUCB2USB-885-500	2CKA002011A6280	1815430	Uttag 1-v med 2 x USB-A Matt svart	1 / 10
20 EUCB2USB-866-500	2CKA002011A6284	1815437	Uttag 1-v med 2 x USB-A Ädelstål	1 / 10